

VX 26H/29H DISTRIBUCIJSKO - LINIJSKI OJAČEVALNIK 1GHz
VX 26/VX 29H Distribution - Trunk amplifier 1GHz

Vse nastavitve brez prekinitve signala (DS in US), tudi če je »jumper« odstranjen!

Prehod toka 7A/7A (VX29H)!

Ojačevalnik kompleten – ne rabimo dokupiti nobenih modulov – razen opsijsko odvzemnik na izhodu 8dB (XM25-0082) ali 13dB (XM25-0130), a delilnik 4dB je priložen!

- CATV ojačevalnik z visokim izhodnim nivojem
- Zaščitni razred IP 54
- Nastavitve z vrtljivim stikalom - Coded Switch- (stopenjsko)
- Povratni pas aktivni/pasivn
- Prenapetostna zaščita RF konektorji /usmernik
- Na zahtevo je lahko povratni pas tudi do 85MHz!

| Tip/Type | VX 26H | VX 29H |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Frekvenca / Frequency MHz | 5-65 85-1006 | 5-65 85-1006 |
| Ojačanje / DS Gain dB | 41 | 41 |
| Izh. nivo 42ch. / Output level (dBμV) | 111 flat | 111 flat |
| Šum / Noise figure db | ≤ 6-8 | ≤ 6-8 |
| Reg. nivoja /Attenuator -dB | 0-15 | 0-15 |
| Nagib /Equalization dB | 0- 22,5 | 0-22,5 |
| Interstage /Att. dB | 0/5 jumper | 0/5 jumper |
| Interstage nagib / Equalization dB | 0/3/6/9 jumper | 0/3/6/9 jumper |
| Število izhodov / Output | 2 | 2 |
| Merilna točka / Test socket dB 2x | - 20 | - 20 |
| Povratni pas / Upstream MHz | 5-65 | 5-65 |
| Ojačanje US / Gain dB | 24/ -4dB | 24/ -4dB |
| Šum / noise figure db | ≤ 6 | ≤ 6 |
| Izhodni nivo / Output level (dBμV) | 109/115 | 109/115 |
| Reg. nivoja / Attenuator dB | 0-15 | 0-15 |
| Interstage /Att. dB | 0/5 jumper | 0/5 jumper |
| Interstage nagib / Equalization dB | 0/3/6/9 jumper | 0/3/6/9 jumper |
| Prehodni tok / Power passing per port | - | 7A |
| Poraba / Power consump. | 18W | 18W |
| Napajanje / Power supply | 230V | 65V |
| Dimenzije / Dimensions mm | 236x145x80 | 236x145x80 |
| Konektorji / Connectors | F | PG11 |

