

## RFG 6-85

Rückkanal-Festfrequenz-Generator • Return path fixed frequency generator

Der *RFG 6-85* ist ein Rückkanalfestfrequenzgenerator und liefert sechs einzeln schaltbare Festfrequenzen – Standard: 30/40/50/60/70/80 MHz. Der Pegel an der F-Ausgangsbuchse beträgt 110 dB(μV).

Der *RFG 6-85* dient dem Einstellen und Überwachen des Rückkanalbereichs von BK-Anlagen.



The *RFG 6-85* is a return path fixed frequency generator and supplies 6 single switchable fixed frequencies – standard: 30/40/50/60/70/80 MHz. The output level at the F-output socket is 110 dB(μV).

The *RFG 6-85* serves to the adjustment and monitoring of the return path range of CATV systems.

### TECHNISCHE DATEN

Festfrequenzen	6, einzeln schaltbar, Standard: 30, 40, 50, 60, 70, 80 MHz
Ausgangspegel	110 dB(μV)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku 6 V/1800 mAh Steckerladegerät 7 Vdc/250 mA
Betriebstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	175 mm × 85 mm × 35 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg

### TECHNICAL DATA

Fixed frequency carrier	6, switchable, standard: 30, 40, 50, 60, 70, 80 MHz
Output level	110 dB(μV)
Power supply	NiMH accumulator 6 V/1800 mAh charging power supply 7 Vdc/250 mA
Working temperature	0–40 °C
Dimensions	175 mm × 85 mm × 35 mm
Weight complete	1.1 kg

Schema: Rückkanal einstellen und prüfen in BK-Anlagen mit RSU 5-85 und RFG 6-85

Scheme: Adjustment of the return path range of CATV systems with RSU 5-85 and RFG 6-85

